## Wi-Fi APP Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

## 1. Uygulamayı İndirin

1.1. Telefonunuz Android ise aşağıdaki QR Kodu okutun veya Linke tıklayın. Açılan tarayıcı uygulamanın APK halini indirmeniz için onay isteyecektir. Onaylayarak indirin ve ardından indirilen uygulamayı Telefonunuza kurun.



https://api.auto-iot.com.cn/img/statics/appVersion/RCS.apk

1.2. Telefonunuz IOS ise aşağıdaki QR Kodu okutun.



## 2. Uygulamayı İndirin ve Giriş Yapın

Dilerseniz dili Türkçeye çevirebilirsiniz. Bir kullanıcı hesabınız yoksa aşağıda bulunan Şimdi kayıt olun butonuna tıklayın ve açılan pencerede mail adresi-kullanıcı adı ve şifre belirleyin. En altta bulunan alana da mail adresine gidecek güvenlik kodunu girin. Aksi halde hesabınız aktif olmayacaktır.

14:32 📽	.al 🗢 🔳	14:32 📽	ad †
		< Şim	di kayıt olun
R	21		
		Litten email	adresinizi girin
A Lütfen kullanıcı a	di ya da email girin	A lütfen kullan	ici adınıı girin
Lütfen şifrenizi g	rin 🔌	lütfen şifreni	zi girin
Lütfen doğrulama ko	049=2	lütfen şifreni	zi tekrar girin
🔵 Şifreyi hatırlıyor mu	sunuz?	D Lütfen doğru	lama kodunu girin.
Dil		<ul> <li>Lütfen kayıtlı mail i bulunuz</li> </ul>	utunuzdan onay kodunu
English     Turken	○ 簡体中文		
			kayıt
Gir	iş		
Şimdi kayıt olun	Şifremi unuttum		

 Giriş yaptığınızda açılan ekranda hesabınıza kaydettiğiniz cihazlar görünecektir. İlk giriş yaptığınızda bağlı olan cihaz olmadığı için burası boş olacaktır. Cihaz eklemek için sağ üst köşede bulunan + butonuna veya aşağıda bulunan liste butonuna tıklayın.

50 W	al 🕆 🔳	14:33 🕿		all 🕈 🔳
DO		tip ~	Cihazım	
KU	S	Seri numa	rasını girin	Q ariyor
duhaline				
A	8			
1	5(6=?		°, E °,	
) Şifreyi hatırlıyor musunuzi	,			
Dil				
🔿 English 💦 🗍	前体中文			
🖉 Türkçe				
Giriş				
Şimdi kayıt olun Şi	fremi unuttum			
		88		2
	and the set of the set	cinaz		- ANY NETT

4. SP520 Cihazını seçin, **Konfigürasyon yapısı** deyin ve **devam** 'a tıklayarak açılan ekranda cihazın bağlanacağı Wi-Fi bilgilerini girin. Bu bilgileri doldururken SSID kısmına Wi-Fi ismini tam ve doğru şekilde yazdığınızdan emin olun. Şifre bölümüne ise Wi-Fi şifresini girin ve **Başla** 'ya tıklayın.

12:17 🚔	.ul ≎ ⊡	14:33 🖶		.al 🗢 🔳	14:34 🕤		.ul 🗢 🔳
tip √ Solar ekipman		< Eki	pman detayı		<	Konfigirasyon yapısı	
			Sp520 Seri E rücü tip: Yeni Enerji	Dönüştü ×	SSID: Duhaline		0
Ağ ekipmanları dı şında	Güneş pumpu	£	prompt		şifre:		65
		Ag yopilandirma aga agagudaki içerikleri d 1. Mevucrutur 2. Mevucrutur 3. Diğer sinyalır	imaana gimek üzereyte. Li inaaden hardwin: Wi-Frai 2,4 Gitz segment ana açla olmaa gerekiyar Tağı olsan Gevan	itten mi? t	Mevc	başla ut WIFi bilgilərini tekrar alın?	
cihaz i	iste Denim	Konfig	jirasyon yapısı				

5. Wi-Fi bilgilerini girdikten sonra uygulama SP520 cihazınızı aramaya başlayacaktır. Aşağıdaki görsellerde olduğu gibi ekranlarla karşılaşacaksınız. Cihazı bulmasını bekleyizin.

14:35 🔮	C∎ ≎ In	14:36 📽	.al ≎ ∎	14:35 🚔	al 🗢 🔳
< Konfigirasyon y	apısı	< Konfigirasy	on yapısı	Konfigirasyo	on yapısı
SSID:		SSID:		SSID:	
Duhaline	۲	Duhaline	0	Duhaline	
şifre:		şifre:		șifre:	
•••••	2		42		0
Successfury of Successfury of Loading. Loading. Dointo	ar ain?	Successfully configu	red the network	Loadin Mevcut WIFi bilgilerini	g
	_				

6. Cihazınız ile uygulamanız eşleştiğinde, aşağıdaki gibi Cihaz sekmesi içerisinde bağlı olan bütün Cihazlarınızı görebilirsiniz. Dilerseniz İsmi yeniden girin butonuna basarak cihazınıza yeni bir isim verebilir, ayrıştırma butonuna basarak eşleştirdiğiniz cihazı hesabınızdan kaldırabilirsiniz.



7. Cihaz detaylarını incelemek için içerisine girip ekranları kontrol edebilirsiniz.



Tekrar

8. Eğer cihaz eşleştirmesi yaparken sorun yaşıyorsanız, uygulama cihazı bulamıyorsa lütfen 37.

Parametreyi resetleyin. Bunun için ana ekrandayken **ENTER** butonuna basılı tutun.

Ayarlar ekranı açıldığında **Yukarı OK** tuşuna basın. 37. Parametre karşınıa gelecektir.

**ENTER** butonuna basarak ayarın içerisine girin. **def** yazısı karşınıza çıkacaktır.

\_

Aşağı OK tuşuna basın, **rst** yazısının yazdığını görün ve tekrar **ENTER'e** basarak Wi-Fi konfigürasyonunu resetleyin. Bu işlem 3-5 sn sürecektir, lütfen **rst** yazısı tekrar **def** yazısına dönene kadar bekleyin. Ardından cihazınızı eşleştirebilirsiniz.

